




Caractéristiques Ledvance LED Mur  
light Endura Style Cercle Foncé Gris  
13.5W - 830



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Réf.                  | 243613                          |
| EAN                   | 4058075205215                   |
| Étiquette énergétique | G                               |
| Marque                | Ledvance                        |
| Nom du fabricant      | ENDURA STYLE RING 13.5W DG LEDV |
| Garantie Totale       | 5 ans                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Lumen per watt                    | 36               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Facteur de puissance              | >0.50            |
| Inclinable                        | Non              |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Montage              | Fixation murale |
| Eclairage de Secours | Non             |

## Informations de l'appareil

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP44 |
|----------------------|------|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 202 |
| Largeur (mm)  | 202 |
| Diamètre (mm) | 202 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|