



Specificaties Ledvance LED Decor Spot Jupiter Zilver 22W 750lm - 830 Warm Wit



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Artikelnummer    | 256621                   |
| EAN              | 4058075828285            |
| Merk             | Ledvance                 |
| Fabrikantnaam    | DECOR SPOT JUPITER Plate |
| Garantie         | 5 jaar                   |
| Levensduur (uur) | 30000                    |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt      | 34                          |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Powerfactor         | >0.50                       |
| Kantelbaar          | Ja                          |
| Montage             | Plafond, Muurmontage        |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Optische Afdekking | Opal |
| Noodverlichting    | Nee  |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Kleur Armatuur           | Zilver                 |
| Behuizing                | Steel                  |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 260 |
| Breedte (mm) | 260 |
| Hoogte (mm)  | 155 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|